SUT32 Bediengerät

Beschreibung

Das Bediengerät SUT32 ist ein kleines kostengünstiges Tastenbediengerät ohne Joystick. Die 32 robusten Langhub-Tasten können durch einlegbare Textschildchen individuell beschriftet werden und sind über das Videomatrix-System entsprechend parametrierbar.

SUT32 Bediengerät

Gerätemerkmale

Das SUT32 kann an die VM1000, an alle SIMATRIX-Videomatrix-Systeme sowie an den SDC-Videoserver angeschlossen werden. Das serielle Interface kann wahlweise auf RS485, RS232 oder TTY/CL eingestellt werden.

Eine Alarmierung durch das Videomatrix-System wird über eine Leuchtanzeige und einen Summer optisch und akustisch signalisiert.

Die Stromversorgung kann wahlweise aus dem Videomatrix-System (abgesetzt bis ca. 50m) oder einem separat zu beziehenden Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) erfolgen.

SUT32 Bediengerät / Rückseite

Zubehör

- Steckernetzteil für SUT32